

Návod k použití:

Rulo I, Rulo II

venkovní lité hliníkové svítidlo

značení: LH-9054, LH-9055

POZOR: Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod.

Technické údaje:

Napětí: 230V, 50Hz

Výkon: 50W, 35W

Objímka: GU10

Krytí: IP 44

Konstrukce a vlastnosti:

- Odlévaná konstrukce tělesa lampy ze slitiny hliníku, pevná a trvanlivá.
- Elektrostatický povrch a termostatické zpevnění
- Atraktivní vzhled a nerezové provedení
- Gumové těsnění pro zabránění přístupu prachu a vody.

Možnosti využití

Svítidlo do interiérů, venkovních chodeb, zahrad, trávníků, plází, nábřeží, skladů, tunelů, dolů, lodí atd.

NÁVOD K INSTALACI

Před instalací vypněte proud a řídte se podle následujících kroků:

- 1) Přívodní kabely prostrčte ochranným těsněním kroužkem základny lampy.
- 2) Vložte odpovídajícím způsobem kabely do ochranných trubiček, které jsou součástí dodávky. Dráty v blízkosti objímky musejí být zcela zakryty, tzn., že jeden konec ochranné trubičky se musí dotýkat ochranného kroužku a druhý otvoru v ochranné destičce objímky.
- 3) Připojte správným způsobem dráty k objímce a uzemněte tělo lampy.
- 4) Připevněte základnu lampy k povrchu pomocí hmoždinek.
- 5) Namontujte žárovku. Její výkon nesmí překročit uváděnou hodnotu výkonu (W).
- 6) Zajistěte ochranné sklo a připevněte kryt k základně lampy pomocí šroubů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Po zapnutí lampy se žárovka rozžaví. Pokud žárovka svítí nebo dosud nevychladla, nedotýkejte se jí holou rukou.
- Při výměně žárovky svítidlo nejprve odpojte od sítě a vyměňte žárovku až tehdy, kdy je úplně vychladlá (viz pokyny k výměně žárovky).

POKYNY K VÝMĚNĚ ŽÁROVKY

- Vypněte vypínač.
- Odstraňte kryt a ochranné sklo.
- Vyndejte opatrně vychladlou žárovku.
- Namontujte novou a čistou žárovku správným způsobem do objímky.
- Před zapnutím vypínače nasadte zpět kryt a ochranné sklo.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

