

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ WS340

VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx



Baterie 3V
(typ CR2430)
součást
balení

životnost až
5 let



IP 65
ODOLNĚ
PROTI
DEŠTI



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS340 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

V Kuřimi 1.4.2009

k nahlédnutí na www.elbock.cz



PŘIJÍMAČ
POD
VYPÍNAČ
WS301



PŘIJÍMAČ
NÁSTĚNNÝ
WS302



PŘIJÍMAČ
DO
ZÁSUVKY
WS303

WS340 je určen pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx (ovládání osvětlení, spínání čerpadla, zapnutí spotřebiče na požadovaný čas atd.).

WS340 je možné instalovat na místa, kde bude vystaven nepříznivým vlivům počasí (děšť, vlhko).

- 1, Ověřte polaritu baterie (obr.1,2,3)
- 2, Proveďte naučení kódu dle návodu pro daný přijímač.
- 3, Po naučení kódu blikne na vysílači červená dioda!

❗ Neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!

❗ Nesmí být montován na kovové podklady!

❗ V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!


1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	3V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 5 let
Pracovní teplota	-20°C až 50°C



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
 Blanenská 1763
 Kuřim 664 34
 Tel./fax: +420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz