

# Stmívač pro LED žárovky a stmívatelné úsporné zářivky DIM-15

## Doporučené světelné zdroje

- lze stmívat pouze LED žárovky vybavené kondenzátorovým napájením
- nelze stmívat úsporné zářivky, které nejsou označeny jako stmívatelné
- nesprávné nastavení typu světelného zdroje ovlivní pouze rozsah stmívání, tzn. nedojde k poškození stmívače ani zátěže.
- maximální zatížení je počítáno za použití LC filtru



Přehled testovaných typů světelných zdrojů a jejich zatížení			
Typ	Výrobce	patice	počet [ ks ]
	BRILUM LED line white (21LED)	GU-10	22
	OSRAM DULUX EL.DIMMABLE LUMILUX Warm White 1230lm	E27	11
	MEGAMAN DIMMERABLE 2700K DEC01	E14	16
	LUMEE GU 10-60-CW-120	GU-10	8
	LUMEE GU 10-P-60-CW-120	GU-10	8
	LUMEE JDRE 14-60-CW-120	E14	8
	LUMEE Ball-80-CW	E14	20
	PHILIPS MASTER 20W	E27	5
	LED OSRAM DECOSPOT 0.75W	GU-10	8
	LED PHILIPS MASTER 7W	GU-10	3